

Poznajemy swój telefon

Jesteś użytkownikiem telefonu cyfrowego ALCATEL Easy REFLEXES. Wyświetlacz, ikony i klawisze stanowią połączenie prostoty i funkcjonalności.

Wyświetlacz
Wyświetlacz pokazuje kilka stron zawierających informacje n/t obecnego stanu aparatu.

Klawisze programowalne i ikony
Klawisze możemy podzielić na klawisze linii, oraz funkcyjne i odpowiadające im ikony.

Ikony klawiszy linii
 - Połączenie w toku.
 - Rozmowa przychodząca (migająca).
 - Oddzwonienie (migająca).
 - Rozmowa zawieszona (migająca).

Ikony klawiszy funkcyjnych
 Funkcja aktywna.
Cześć klawiszy funkcyjnych jest wstępnie zaprogramowana:
 - Skierowania rozmów do innego terminala.
 - Dostęp do różnych usług pocztowych.
 - Dostęp do osobistej książki telefonicznej.
 - Ponowne wybranie ostatniego wywołanego numeru.
 - Następną stronę.
 - Transfer rozmowy do innego terminala.

Dioda sygnalizująca otrzymaną wiadomość głosową lub żądanie oddzwonienia.

Aby zakończyć rozmowę lub programowanie.

Zakładanie etykiety dla klawiszy programowalnych
 Drukowana etykieta jest dostarczana razem z terminalem. Powinna być ona umieszczona pod programowanymi klawiszami.

1. Włóż płaski przedmiot w szczelinie (1 szczelina na blok klawiszy).
2. Unieś pokrywę.
3. Wsuń wydrukowaną etykiety pod pokrywę.
4. Umieść pokrywę na miejscu.

Klawisze Audio
 Możliwe odtwarzanie rozmowy na głośnik
 zmniejszenie poziomu głośności głośnika lub słuchawki | zwiększenie poziomu głośności głośnika lub słuchawki

Aby sprawdzić lub zmodyfikować programowanie klawiszy.

USTAWIENIA TELEFONU

Regulacja jasności ekranu i ikon

Wyświetlana jest ikona jasności ekranu

5 JKL 2 ABC →

7 OK OK

suksesywnie naciskając (4 do 16) zastosuj wyjście

Wybieranie dźwięku dzwonka i regulacja głośności

Możesz wybrać melodie dzwonka (jedną z 8) i ustawić jej głośność (1 do 7).

Wyświetlana jest ikona głośności dzwonka

5 JKL 3 DEF →

7 lub 2 ABC OK

suksesywnie naciskając wybieramy melodie (8) suksesywnie naciskając ustawiamy poziom głośności (7) zastosuj

Wybór języka

Wyświetlana jest obecnie ustawiony język

5 JKL 4 OK →

OK OK

zastosuj wyjście

wybrać język (klawisze 1 to 4)

Blokowanie/odblokowywanie terminala

2 ABC 1 lub 2 ABC

hasło (4 cyfry). Domyślne hasło 1515 blokada odblokowanie

REALIZACJA POŁĄCZEŃ

Realizacja połączenia

podnieś słuchawkę lub naciśnij klawisz linii lub wybierz numer

Przyjęcie połączenia

podnieś słuchawkę lub Aby zakończyć rozmowę

odłóż słuchawkę

Realizacja połączenia zewnętrznego

0 lub 01 5566 7000

wybrać 0 wybierz żądany numer numer wybrany

Realizacja połączenia wewnętrznego

1 lub 0 → Alcatel

numer do operatora nazwa rozmowy lub operatora

Realizacja połączenia przy pomocy książki telefonicznej

Osobistej Wspólnej

osobista książka telefoniczna naciśnij jeden z klawiszy od 0 do 9 numer skrócony (8000 to 8399)

Powtórzenie ostatnio wybranego numeru

↑ ↓

powWyb

Żądanie automatycznego połączenia zwrotnego

numer wewnętrzny zajęty # lub kod funkcji "automatyczne oddzwonienie na zajętość"

ALCATEL OFFICE*

Tabela kodów

Funkcja jest uaktywniana przez wprowadzenie odpowiadającego jej kodu za pomocą klawiatury.

Funkcja	Kod domyślny	Trzeci kod	Funkcja	Kod domyślny	Trzeci kod
Anulowanie zapłania	1		Przejęcie połączenia z terminala	71	
Anulowanie automatycznego oddzwonienia	63		Przejęcie w tryb programowania	98	
Anulowanie funkcji "Podażaj za mną"	65		Przekierowanie na system pagingowy	94	
Anulowanie wszystkich przekierowań	90		Przekierowanie, jeśli zajęty	92	
Automatyczne oddzwonienie, jeśli terminal jest zajęty	63		Przekierowanie połączeń grupowych	95	
Blokowanie/Odblokowywanie Funkcja "otwarte drzwi"	75		Przekierowanie selektywne	97	
Grupy rozgłoszeniowe	1 do 9		Przywołanie	68	
Intruzowanie	5 lub A		Sprawdzanie wiadomości	60	
Kod karty rozliczeniowej			Sprawdzanie rozmowy		
Kody poczty głosowej	66 i 67		Wstrzymanej	60	
Konferencja	3		Sprawdzanie wiadomości głosowych		
Licznik wszystkich połączeń			Wiadomość tekstowa (oddzwonienie)		
Nieprzeszkadzaj	93		Wadzone krotkie numery	8000 do 8399	
Odpowiedz na wywołanie ogólne	73		Wybieranie tonów DTMF	69	
Parkowanie/wznawianie połączenia zaparkowanego	70		Wyjście z grupy	96	
"Podażaj za mną"	65		Wywołania terminala	200 do 399	
Ponowne wejście do grupy	97		Wywołanie	540 do 565	
Porównanie wywołania ostatniego numeru	77 lub #		Wywołanie operatora	10	
Przeddefiniowana przerwa	65		Zabezpieczenie połączenia	76	
Przekierowanie funkcji			Zajęcie linii głównej	0	
Przejęcie połączenia grupowego	72		Zajęcie linii podrzędnych	500 do 534	

Telefon zapewnia dostęp do wielu funkcji, w zależności od wersji i konfiguracji systemu. Patrz podręcznik użytkownika.
 W zależności od potrzeb można zaprogramować inne klawisze i wydrukować nowe etykiety. Patrz podręcznik instalacji lub skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy.

Nazwisko: Nr telefonu:

Nr faksu: Nr GSM:

E-mail:

Alcatel Business Systems zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji swoich produktów bez uprzedniego powiadomienia, w celu wprowadzenia technicznych ulepszeń i utrzymania zgodności z nowymi normami.

Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaures - F-92707 Colombes Cedex R.C. PARIS 602 033 185

OBŚLUGA WIELU POŁĄCZEŃ

Połączenie z drugą osobą podczas rozmowy

Uzyskanie połączenia z drugą osobą podczas rozmowy.




Przyjęcie drugiego połączenia

Podczas rozmowy inna osoba próbuje się z Tobą skontaktować.



Transfer rozmowy

Transfer połączenia na inny numer podczas rozmowy.




Przełączanie między dwoma rozmówcami (połączenie brokerskie)



Trójstronna konferencja

Podczas rozmowy drugie połączenie jest zawieszane.



DOSTOSOWYWANIE TELEFONU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UŻYTKOWNIKA

Programowania hasła

Hasło domyślne to 1515.



nowy kod (4 cyfry) zastosuj wyjdź

Programowanie osobistej książki telefonicznej

Książkę tworzymy z 10 klawiszy (0 do 9) na klawiaturze.



kasowanie obecnej wartości kasowanie obecnej wartości podaj nową etykietę



* Aby wprowadzić etykiety : klawisze numeryczne posiadają litery które możemy uzyskać sukcesywnie naciskając odpowiadający im klawisz.



Indywidualna książka telefoniczna	
0	6
1	6
2	7
3	8
4	8

OPERACJE GRUPOWE

Przejmowanie połączenia

■ Dzwoni inny telefon



numer dzwoniącego aparatu

■ Dzwoni telefon w twojej grupie



Odpowiedz na wywołanie ogólne (nocne)

Kiedy operator jest nieobecny.



Wysłanie wiadomości do grupy rozgłoszeniowej

Aby nadać wiadomość na głośniki terminali w Twojej grupie.



numer grupy rozgłoszeniowej

Wysłanie do rozmówcy wiadomości tekstowej

■ Numer wewnętrzny



KIEDY CIĘ NIE MA - KIEDY WRACASZ

Przekierowywanie połączeń na inny numer

■ Na inny terminal




■ Przekierowywanie połączeń na pocztę głosową (opcja)



Skierowanie funkcji podążaj za mną




Anulowanie wszystkich skierowań



Sprawdzenie nagranych wiadomości

Świecąca dioda informuje nas o obecności nowej wiadomości.

■ Wiadomości tekstowe (i żądania oddzwonienia)



■ Wiadomości (opcja)



KRÓTKI PRZEWODNIK

ALCATEL
Easy REFLEXES

telefon